

双向无线幕帘探测器



型号：RWX106

用户说明书

RISCO
GROUP
Creating Security Solutions.
With Care.
riscogroup.com

产品介绍及特点

这款无线幕帘红外探测器是一款时尚的墙面安装被动红外探测器

- 可选范围高达 6m
- 附赠 90° 支架 ---安装在窗户的两边
- 兼容单向和双向无线系统
- 电池更换简单

SW1	功能	* 默认	
		OFF	ON
1	单向/双向	单向	双向*
2	LED	关闭	开启
3	灵敏度	低* 3m	高 6m
4	正常\步行测试	正常*2.5 分钟	步行测试

注册探测器到系统

幕帘探测器必须被系统无线接收机所承认。注册模式可以通过输入探测器的 11 位数字序列号到系统或者用无线模式注册。用探测器序列号注册，请参考系统安装说明书

用无线通讯进行登记

1. 设置无线接收机到学习模式
2. 装入电池，装好支架。3 秒钟后，幕帘探测器会发送一个写信号到系统，收到确定信息显示探测器已经成功在系统内分配防区。

LED 描述

LED	状态	描述
红灯	亮	警报
	闪烁	电池电压低

警告： 更换不正确类型的电池有爆炸的危险。请根据当地规定处理用过的电池